

Cajas fuertes **inteligentes sobreponer**

# AWA

## Always Alert Safe



ESPESOR FRENTE  
**8**  
mm

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


- Espesor frente/cuerpo: 8 mm / 3 mm
- Corte láser
- Batería recargable mediante toma micro USB (autonomía estimada 2 meses).
- Incluye tornillos de fijación.
- Agujeros de fijación: 2 en la base y 2 en la trasera de 12mm ø

### SISTEMA DE CIERRE


- Pomo capacitivo (la caja permanece dormida y al tocarlo se despierta)
- Tipo de apertura: mediante smartphone (BLE) o teclado.
- Llave de emergencia.
- Códigos de apertura: 1 de Administrador y 5 de usuario.
- Nº de combinaciones: 10 millones (4-7 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
- Retardo de apertura programable de 1 a 99 min.
- Fuente de alimentación: cable USB (3 m. de longitud)



AWA  
Ref. 220750



220740



220750



AWA Ref.220740

Ref.	Medida ext. (AlxAnxF) mm	Medida int. (AlxAnxF) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (AlxAnxF) mm
220740	270x385x325*	260x375x239	17 kg.	23 L.	1	2 / ø22 mm		* 740811	290x405x340
220750	320x420x385*	310x410x299	23 kg.	38 L.	1	2 / ø22 mm		* 740828	340x440x400

\*La medida de fondo exterior incluye el pomo.



## La caja fuerte inteligente con seguridad activa. Envía notificaciones de alerta a tu móvil.

### SEGURIDAD FRENTE AL ROBO

- La caja fuerte AWA utiliza la red WiFi para **enviar alertas ante posibles ataques externos (robo, apertura mediante coacción, pérdida de conexión...)**
- Es una caja fuerte de **alta seguridad** gracias a su frente de 8 mm. y cierre perimetral con bulones antisierra.

### SEGURIDAD FRENTE AL HACKEO

- La caja fuerte almacena y **encripta en su interior los códigos de apertura; en ningún momento se comparten en la nube.**
- **La apertura** de la caja fuerte **se realiza de manera presencial a través de BLE.**

### FÁCIL MANEJO

- La apertura puede realizarse pulsando el código en el teclado de la caja, o bien a través de una app de uso fácil e intuitivo.
- **La app permite al administrador** de la caja fuerte:
  - **Gestionar usuarios y permisos:** se puede autorizar hasta 5 usuarios, con opción de adjudicar a cada uno de ellos diferentes rangos de apertura (por franjas horarias, días de la semana...)
  - **Recibir notificaciones de alerta** ante ataques externos.
  - **Acceder al histórico de movimientos** de la caja (relación de aperturas, notificaciones de alerta...)
  - **Gestionar apertura en remoto**
  - **Gestionar apertura con retardo**
  - **Establecer dígito de coacción**



**Utiliza la red WiFi** para enviar a tu móvil notificaciones de alerta ante ataques externos



**Utiliza BLE** para la apertura y gestión de la caja fuerte.



Servidor AWS y código fuente basado en Normativa IEC-62443



Compatible con

